Notice / *Manual*

Ne pas utiliser pour des applications de levage ou tant qu'EPI / *Not for lifting application or PPE*

Softlink – Manille textile / *Soft shackle*

Applications : Connectique diverse, remplace les manilles et mousquetons.../ *Fastenings, replaces shackles and snap hooks*

Ref. / *Part #*	Désignation / *Description*	C.R** *B.L* Kg / *Lbs*	Ø nominal* Loop mm/ *inch*	Longueur / *length* – Loop : L mm / *inch*	Poids *Weight* Kg / *Lbs*	Matériau *Material*
21223	Softlink 3.0	2000 *4400*	3 *1/8"*	70 *2 3/4"*	0.012 *0.026*	Inox et SK78 / *Stainless Steel and SK78*
21224	Softlink 4.0	3000 *6610*	4 *5/32"*	80 *3 5/32"*	0.023 *0.051*	Inox et SK78 / *Stainless Steel and SK78*
21225	Softlink 5.0	5000 *11020*	5 *13/64"*	90 *3 35/64"*	0.047 *0.104*	Inox et SK78 / *Stainless Steel and SK78*
21229	Softlink 9.0	12000 *26450*	9 *23/64"*	130 *5 1/8"*	0.220 *0.485*	Inox et SK99 / *Stainless Steel and SK99*

*Le diamètre nominal du loop represente la diamètre de l'ame, le diamètre extérieur final du loop sera plus important / *The nominal diameter of the loop represents the diameter of the core, the final outer diameter of the loop will be larger.*

***CR : Charge de rupture / BL : Breaking load*

Direction de charge / *Loading direction*

www.wichard.com

Wichard, 1 ZI de Felet, CS 50085, 63307 Thiers cedex, France
Tél: + 33 (0)4 73 51 65 00 - E-mail: marine@wichard.com

©Wichard 2025

Montage du lieur / *Connector assembly*

Vérification et entretien / *Inspection and maintenance*

Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les fibres textiles et le connecteur : vérifiez l'absence de coupures, d'usure, de fibres abîmées ou de déformations. Rincez à l'eau douce après usage, séchez à l'ombre et stockez au sec, à l'abri des UV et de toute source de chaleur. Évitez tout frottement contre des arêtes vives, les charges dynamiques violentes, et tout contact avec des produits chimiques. Ne pas utiliser en cas de doute sur l'intégrité. / *Before each use, visually inspect the textile fibers and the connector: check for any cuts, wear, damaged fibers, or deformations. Rinse with fresh water after use, dry in the shade, and store in a dry place away from UV exposure and any heat sources. Avoid contact with sharp edges, violent dynamic loads, and any chemicals. Do not use if there is any doubt about its integrity.*

Wichard, 1 ZI de Felet, CS 50085, 63307 Thiers cedex, France
Tél: + 33 (0)4 73 51 65 00 - E-mail: marine@wichard.com

©Wichard 2025